

Diseño de circuito avanzado: Es ideal para la recarga de baterías de motocicletas, automóviles, embarcaciones, de uso industrial y diversos tipos de baterías de almacenamiento.

Arranque de motores: Cuenta con la capacidad de arrancar motores y maquinaria.

Tecnología Inverter IGBT: Ofrece control digital ultra preciso y rendimiento impecable en cualquier situación.

CARACTERÍSTICAS

Voltaje / Tensión de entrada (V)	220V
Voltaje / Tensión de salida (V)	12/24V
Corriente de carga (A)	20/30A
Corriente máxima de carga (A)	45A
Función	Carga o arranque
Corriente de arranque (A)	1 30A
Potencia de entrada en carga (W)	950W
Potencia de entrada en arranque (W)	6400W
Dimensiones (cm)	20 x 12 x 9cm
Peso (kg)	2.0kg



⚠ ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Protección contra chispas y explosivos. Utilice el equipo en un lugar con buena ventilación y mantengalo alejado de llamas, cigarrillos o chispas.

Orden de conexión: Fije primero la pinza positiva (roja) al terminal positivo de la batería. Luego, conecte la pinza negativa (negra) al chasis del vehículo o al terminal negativo. Al desconectar, hagalo en orden inverso.

Verificación de voltaje: Asegúrese de seleccionar el voltaje correcto según corresponda, antes de iniciar la carga.

Función de arranque: No intente arrancar el motor de forma continua por más de 5 segundos. Si el motor no arranca, espere al menos 1 a 2 minutos antes de volver a intentarlo para evitar el sobrecalentamiento del inversor.

Protección personal: Use gafas de seguridad y guantes. El ácido de la batería es altamente corrosivo.