



## MINI CARGADOR CON 2 PILAS AA INCLUIDAS

**VOLTECK.**

CÓDIGO: **46044**

CLAVE: **CA-RE-8**

### USOS

- Para cargar 2 pilas AA / AAA o 1 pila de 9V, de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd).
- Ideal para pilas de uso general en linternas, mouse o controles de vídeo juegos.

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

\*La cosmética del producto puede variar.

\*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

## CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de ABS.
- Clavija abatible.
- Con LED indicador de carga.
- Alarga la vida de las pilas, modo de carga a corriente baja constante.
- Alarga la vida de las pilas, modo de carga a corriente baja constante.
- Cuenta con marcas de polaridad para garantizar que las pilas estén colocadas correctamente en las ranuras de carga.
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso.



## CUIDADOS

- Para un mejor rendimiento, utilice pilas recargables Volteck®.
- No exponga el cargador a la lluvia o la humedad. Para uso exclusivo en interiores.

## ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada	100 - 240 V
Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Tensión de salida	1,4 V
Corriente de salida	120 mA
Tiempo de carga	10 horas máx. (para pilas AA de 1 300 mAh)
Peso	52 g (sin pilas)
Empaque	Blister (Estuche plástico)

## CORRIENTE DE CARGA (PILAS AA Y AAA)

Número de pilas	1 ó 2
Corriente de salida	120 mA

## CORRIENTE DE CARGA (PILAS 9V)

Número de pilas	1
Corriente de salida	35 mA

## CONTENIDO

2 Pilas AA.
-------------