



CARGADOR RAPIDO CON 4 PILAS AA INCLUIDAS

 VOLTECK.

CÓDIGO: **46046**

CLAVE: **CA-RE-10**

USOS

- Para cargar 2 o 4 pilas AA / AAA de Níquel Hidruro Metálico (Ni-MH) y de Níquel Cadmio (Ni-Cd).
- Ideal para pilas de uso general en linternas, mouse o controles de video juegos.

NORMA

- Cumple la norma: NOM-001-SCFI

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de ABS.
- Clavija abatible.
- Con display indicador.
- Pantalla LCD para revisar el estatus de la carga fácilmente.
- Sistema de carga inteligente (cut-off), protección contra inversión de polaridad y pilas no recargables o dañadas.
- Carga simultáneamente hasta 4 pilas.
- Cuenta con marcas de polaridad para garantizar que las pilas estén colocadas correctamente en las ranuras de carga.
- Diseñado para funcionar en posición vertical o en tomas de corriente de piso.



ESPECIFICACIONES

Tensión de entrada

100 - 240 V

Frecuencia de entrada	50 / 60 Hz
Tensión de salida	1,2 V
Corriente de salida	2 000 mA
Tiempo de carga	3,5 horas (para pilas AA de 1 300 mAh)
Peso	88 g (sin pilas)
Empaque	Blister (Estuche plástico)

CORRIENTE DE CARGA (PILAS AA)

Número de pilas	Corriente de salida
1	2 000 mA
2	1 000 mA
3 ó 4	500 mA

CORRIENTE DE CARGA (PILAS AAA)

Número de pilas	Corriente de salida
1	1 000 mA
2	500 mA
3 ó 4	250 mA

CONTENIDO

4 Pilas AA.
